



ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОДУКЦИЯ > ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ > ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СИГНАЛОВ

## Ascon 311

Артикул (SKU): 602300

Термопарный преобразователь

### Коммерческая информация

Код продажи продукта	<b>602300</b>
Единица Упаковки	<b>1 шт.</b>
Номер таможенного тарифа	<b>854370900019</b>
Вес за единицу, включая упаковку	<b>0.042 kg.</b>

### Техническая информация

General	
Connection Type	<b>Screw terminal</b>
Protection Class	<b>IP20</b>
Weight G	<b>42</b>
Packaging Quantity	<b>1</b>
DIMENSIONS	--
Case Width Mm	<b>17,5</b>
Mounting Type	<b>Rail Mounted</b>
Isolation	<b>3 way - 1,5 kV RMS</b>
Measurement Error Full Scale	<b>&lt; 0.2% (Full Scale)</b>
Response Time	<b>&lt; 150ms</b>
Temperature Coefficient	<b>= 0.004%/°C</b>
Sensor Fault Indication	<b>The situation of input signal is at least 10 % different than adjusted value</b>

## Power Supply

Voltage	<b>11-30V DC</b>
---------	------------------

## Environmental Conditions

Operating Temperature	--
Storage Temperature	<b>-40°C +75°C</b>
Relative Humidity Non Condensing	<b>Max. 95%</b>

## Emc Emi

Radiated Emission Test 61000 6 2Ac	<b>2012, 61000-6-4</b>
------------------------------------	------------------------

## Output

Output Signal	<b>0-5V(0 - 20mA), 5 - 0V(20 - 0mA ), 0 - 10V( 4 - 20mA ), 10 - 0V( 20 - 4mA), -5...5V(20...20mA)</b>
Linear Output Range	---
Max Load	<b>= 600 Ohm ( Current Input ), = 10K Ohm ( Voltage Output )</b>
Ripple	---

## Input

Input Type	<b>V , mV , mA</b>
Input Signal	<b>0..60mV 0..100mV 0..250mV 0..500mV 0..1V 0..2V 0..2,5V 0..5V 0..10V 0..20V -6..60mV -100..100mV -250..250mV -500..500mV - 1..1V -2..2V -2,5..2,5V -5..5V -10..10V -20..20V 0..5mA 0..10mA 0..20mA -5..5mA -10..10mA -20..20mA 4..20mA 0..24mA 4..24mA 0..12mA</b>