

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ &gt; ENERJİ SAYAÇLARI



## 180-0W-01

Stok Kodu (SKU): 606372

1Ø Energy Meter

### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>606372</b>
Ambalaj Birimi	<b>1 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>903032009011</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0.12 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	<b>1P2W</b>
Gerçek Zamanlı Saat	
Akım Bağlantı Tipi	<b>Direkt Bağlantılı (45A ya kadar)</b>
Alarm	<b>+</b>
Enerji Olcumu	
Tarife Sayısı	<b>1</b>
Alt Tarife Sayısı	
Reaktif Olcum Bölge Sayısı	
Enerji Olcum Tipi	<b>Import kWh</b>
Kismi Sayac	
Balans Enerji	

## Akim Olcum GiriŖi

Olcum Araligi	<b>0,25 .. 80A</b>
---------------	--------------------

## Gerilim Olcum GiriŖi

Olcum Araligi L N	<b>100-300V AC</b>
-------------------	--------------------

Olcum Araligi L L	-
-------------------	---

## Guc Kalitesi Olcumleri

Harmonik Olcumu Akim Ve Gerilim	<b>31</b>
---------------------------------	-----------

Thdi	+
------	---

Thdv	+
------	---

## Besleme

Gerilim	<b>100-300V AC</b>
---------	--------------------

Frekans	<b>45-65Hz</b>
---------	----------------

Tuketim	<b>&lt;3VA AC</b>
---------	-------------------

## Mekanik Ozellikler

Agirlik G	<b>120</b>
-----------	------------

Koruma Sinifi	<b>IP20</b>
---------------	-------------

Montaj Sekli	<b>Ray Monte</b>
--------------	------------------

## Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	<b>-25°C +50°C</b>
-------------------	--------------------

Depolama Sicakligi	<b>-25°C +70°C</b>
--------------------	--------------------

Bagil Nem Yogusmasiz	<b>Max. 80% (no condensation)</b>
----------------------	-----------------------------------

## Iletisim

Protokol	
----------	--

Baudrate	
----------	--

Parite	
--------	--

Stop Bit	
----------	--

Slave Id	
----------	--

Izolasyon	
-----------	--

## Dijital Cikis

Frekans	<b>5-30 VDC</b>
Giris Sayisi	<b>1 (sabit)</b>
Anahtarlanan Gerilim Araligi	<b>Transistor</b>
Izolasyon	<b>3750 Vrms</b>

## Dijital Giris

Giris Sayisi
Giris Tipi
Izolasyon

## Diger Olcumler

Calisma Suresi Sayaci
Acik Kalma Suresi Sayaci
Guc Kesintisi Sayaci

## Temel Elektriksel Olcumler

Akim	<b>+</b>
Gerilim	<b>+</b>
Frekans	<b>+</b>
Aktif Guç	<b>+</b>
Reaktif Guç	<b>+</b>
Gorunur Guç	<b>+</b>

## Kablo Kesitleri Besleme Gerilim Role

Cok Damar
Tek Damar

## Kablo Kesitleri Akim

Cok Damar
Tek Damar

## Kablo Kesitleri Digital Giriscikis Rs485 Analog Cikis

Cok Damar
-----------

Tek Damar

### Olcum Sinifi

En 50470

62053 21

**Class 1**

### Olcum

Max Min Veriler

Demand

### Led Impulse

Kwh

+

Kvarh

+