

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; ENERJİ YÖNETİM ÜRÜNLERİ &gt; ENERJİ SAYAÇLARI

## C100-1M-V4

Stok Kodu (SKU): 606800

3Ø MID Energy Meter



### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>606800</b>
Ambalaj Birimi	<b>1 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>903032009011</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0.12 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

Genel	
Bağlantı Tipi	<b>3P4W</b>
Gerçek Zamanlı Saat	<b>+</b>
Akım Bağlantı Tipi	<b>Direkt Bağlantılı (100A ya kadar)</b>
Alarm	

Enerji Ölçümü	
Tarife Sayısı	<b>2</b>
Alt Tarife Sayısı	<b>4</b>
Reaktif Ölçüm Bölge Sayısı	<b>2</b>
Enerji Ölçüm Tipi	<b>Import &amp; Export kWh-kVarh</b>
Kismi Sayac	<b>+</b>
Balans Enerji	<b>+</b>

## Akim Olcum GiriŖi

Olcum Araligi **3x 0,25 .. 100A**

## Gerilim Olcum GiriŖi

Olcum Araligi L N **100-300V AC**

Olcum Araligi L L **173-520**

## Guc Kalitesi Olcumleri

Harmonik Olcumu Akim Ve Gerilim

Thdi **+**

Thdv **+**

## Besleme

Gerilim **100-300V AC**

Frekans **45-65Hz**

Tuketim **<3VA AC**

## Mekanik Ozellikler

Agirlik G **120**

Koruma Sinifi **IP20**

Montaj Sekli **Ray Monte**

## Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi **-25°C +50°C**

Depolama Sicakligi **-25°C +70°C**

Bagil Nem Yogusmasiz **Max. 80% (no condensation)**

## Iletisim

Protokol **Modbus RTU**

Baudrate **1200-115200**

Parite **Yok, Tek, Çift**

Stop Bit **1**

Slave Id **1-247**

Izolasyon **2750V RMS**

## Dijital Cikis

Frekans	5-30 VDC
Giris Sayisi	2 (1 sabit, 1 ayarlanabilir)
Anahtarlanan Gerilim Araligi	Transistor
Izolasyon	3750 Vrms

## Dijital Giris

Giris Sayisi	2
Giris Tipi	Dry Contact
Izolasyon	3750 Vrms

## Diger Olcumler

Calisma Suresi Sayaci	
Acik Kalma Suresi Sayaci	
Guc Kesintisi Sayaci	

## Temel Elektriksel Olcumler

Akim	+
Gerilim	+
Frekans	+
Aktif Guc	+
Reaktif Guc	+
Gorunur Guc	+

## Kablo Kesitleri Besleme Gerilim Role

Cok Damar	
Tek Damar	

## Kablo Kesitleri Akim

Cok Damar	
Tek Damar	

## Kablo Kesitleri Digital Giriscikis Rs485 Analog Cikis

Cok Damar	
-----------	--

Tek Damar

### Olcum Sinifi

En 50470

**Class B**

62053 21

### Olcum

Max Min Veriler

Demand

**+**

### Led Impulse

Kwh

**+**

Kvarh

**+**