

ELEKTRONİK ÜRÜNLER &gt; KORUMA KONTROL RÖLELERİ &gt; MOTOR KORUMA RÖLELERİ

## P1D-M2WSP 175-345

Stok Kodu (SKU): 270291

Motor Koruma Rölesi



### Ticari Bilgiler

Ürün Satış Kodu	<b>270291</b>
Ambalaj Birimi	<b>1 Ad.</b>
Gümrük Tarife No	<b>853649000029</b>
Ambalaj Dahil Adet Ağırlığı	<b>0,08 kg.</b>

### Teknik Bilgiler

Genel	
Sebekeler	<b>3Ø without neutral</b>
Bağlantı Tipi	<b>Screw Terminal</b>
Koruma Sinifi	<b>IP20</b>
Ağırlık G	<b>80</b>
Ambalaj Adedi	<b>1</b>
Kasa Genisliği Mm	<b>18</b>
Montaj Tipi	<b>Ray Monte</b>
Nominal Voltaj	<b>175V-345V</b>
Emc Emi	<b>ok</b>
Besleme	
Gerilim	<b>130-430V LL ±20%</b>

Frekans	<b>50-60Hz</b>
Tuketim	<b>&lt;13VA AC</b>

### Ortam Kosullari

Calisma Sicakligi	<b>-20 to +60°C</b>
Depolama Sicakligi	<b>-40°C +75°C</b>
Bagil Nem Yogusmasiz	<b>Max. 95% (no condensation)</b>

### Yedek Baglantilar

Tip	<b>1 C/O (SPDT)</b>
Maks Degerler Ac No Taraf	<b>10A/250V; 1250 VA</b>
Maks Degerler Dc No Taraf	<b>5A/30VDC; 150W</b>
Mekanik Calisma Omru	<b>= 10<sup>7</sup> operations</b>
Elektriksel Calisma Omru No Taraf	<b>5x10<sup>4</sup> (5A@250VAC) 1x10<sup>5</sup> (5A@30VDC)</b>

### Izleme Fonksiyonlari

Faz Yoklugu Gecikme Suresi	<b>500 ms</b>
Faz Sirasi Gecikme Suresi	<b>500 ms</b>
Notr Kopmasi Gecikme Suresi	<b>ms</b>
Asimetri Korumasi Araliklimit	
Asimetri Korumasi Histerezis	
Asimetri Korumasi Gecikme Suresi	
Gerilim Korumasi Ust Limit	<b>± (5 - 30%)</b>
Gerilim Korumasi Alt Limit	<b>± (5 - 30%)</b>
Gerilim Korumasi Gecikme Suresi	<b>0.1sn .. 10sn</b>
Sivi Seviye Izleme Prop Sayisi	
Sivi Seviye Izleme Hassasiyet	
Sivi Seviye Izleme Gecikme Suresi	
Isik Siddeti Izleme Limit	
Isik Siddeti Izleme Gecikme Suresi	
Frekans Korumasi Ust Limit	
Frekans Korumasi Alt Limit	
Frekans Korumasi Gecikme Suresi	

Ptc Korumasi Kisa Devre Esik	<b>20 ohm</b>
Ptc Korumasi Yuksek Deger Esik	<b>2.7 k ohm</b>
Ptc Korumasi Gecikme Suresi	<b>500ms</b>
Gerilim Korumasi Histerezis	<b>3% x Un</b>